

به نام خداوند جان و خرد

## نکات مهم

این نسخه می تواند مین بردهای QP HUB8 ، QP HUB10 ، QP HUB12 ، QP HUB40 و QP HUB75 راه اندازی کند.

0. قبل از استفاده از نرم افزار ، مدل مین برد خود را شناسایی کنید.  
**توجه:** در صورت عدم شناسایی ، مدل آن را از فروشنده درخواست کنید.

1. فایل پروژه با پسوند .qpp. مشخص می شود که می توان آن را با نرم افزار LED V3 باز کرد.  
**توجه:** برای ذخیره پروژه از هرنام انگلیسی می توانید استفاده کنید.

2. فایل تابلو با نام film0.qpe مشخص می شود که می توانید آن را داخل فلش USB کپی کرده و به مین برد متصل کنید.

**توجه:** برای ذخیره فایل تابلو فقط از نام film0.qpe استفاده کنید.  
**توجه:** در صورت موجود نبودن فلش USB ، فایل تابلو را می توان به وسیله رم ریدر ، درون Micro SD کپی کرده و آن را به مین برد متصل کنید تا تابلو فایل را نمایش دهد.